



Radiocomando  
Wireless Start/Stop  
Fino a 50 m

### Icône componenti

	Presa USB		Regolatore Inverter
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione collegamento in parallelo
	Funzione Eco		Alternatori rame 100%
	Avviamento con radiocomando		Molto leggero
	Avviamento Elettrico		Pannello di controllo V.F.T.
	Silenzioso		

### Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Monofase		MOTORE	148F		
	Potenza massima (kW max 5 minuti)			1,8		
	Potenza continua (kW)			1,7		
	Tensione (V)			230		
	Frequenza (Hz)			50		
	Corrente continua in uscita(V/A)			12/8,3		
	Capacità serbatoio (Lt)			4		
	Autonomia al 50% (h)			7		
	Kit ruote			No		
	Batteria			Sì		
	Peso a secco (kg)			19,5		
	Dimensioni mm (LxLxH)			430x260x450		
	Tipologia presa			1x16A/250V IP44		
	Presa USB			Sì		
EQUIPAGGIAMENTO	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))			59		
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)			≤3		
	Regolatore tensione			Inverter		
	Grado di protezione IP			IP23M		
	V.R.F.T.			Sì		
	Dispositivo allarme olio			Sì		
	Pred. centralina automatica ATS			No		
	Indicatore livello carburante			No		
	Interruttore magnetotermico differenziale			No		
	Telecomando Wireless Start/Stop			OPTIONAL		

Generatore benzina Inverter silenziato

## Foto prodotto



## Dettagli prodotto

### Quadro e prese



## Optional



KIT PARALLELO  
*Easy To Carry*

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17